

جهاز VMS (برنامج إدارة الفيديو)

لدليل السريع





BRB-X3210S1E

BRB-X32101E


BRB-X1610SE

BRB-X1610E

BRB-X1610SE/BRB-X1610E

		
لوحة المفاتيح	الماوس	جهاز VMS
		
حامل تثبيت الرف (عدد 2)	كبل طاقة	لدليل السريع
		
برغي تثبيت القرص الصلب (عدد 8)	كابل بيانات SATA (عدد 2)	كابل طاقة SATA
		
		برغي تثبيت الحامل (عدد 4)

! استخدم المنتج في وضع أفقي ومستوي كما هو موضح.






عرض المكونات

يُرجى إزالة تغليف هذا المنتج، ووضعه على سطح مستوي أو في المكان المراد تثبيته.
يُرجى التحقق من تضمين المحتويات التالية بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية.

- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقاً لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقاً. يختلف عدد مسامير تثبيت القرص الصلب وكابلات SATA وفقاً للعدد الثابت من الأقراص الصلبة.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

		
لوحة المفاتيح	الماوس	جهاز VMS
		
حامل تثبيت الرف (عدد 2)	كبل طاقة	لدليل السريع
		
برغي تثبيت القرص الصلب (عدد 16)	كابل بيانات SATA (عدد 4)	كابل طاقة SATA
		
		برغي تثبيت الحامل (عدد 4)


Hanwha Vision Co., Ltd. هي شركة مصنعة لكاميرات المراقبة حيث توفر معدات معلومات الفيديو بوظائف مختلفة.

يجب على المستخدمين الامثال للقوانين المحلية عند استخدام أجهزتنا.


يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتنا.

أسماء الأجزاء والوظائف (الجزء الخلفي)


BRB-X3210S1E




BRB-X32101E



BRB-X1610SE




BRB-X1610E




أسماء الأجزاء والوظائف (الجزء الأمامي)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E



BRB-X1610SE/BRB-X1610E



الوظائف	الاسم	
POWER : يُظهر حالة التشغيل / إيقاف التشغيل.	مؤشر LED	1
NETWORK : يعرض حالة اتصال منفذ NETWORK2 ونقل البيانات.		
HDD : يعرض حالة تشغيل القرص الصلب. يوميض مؤشر LED عندما يكون القرص الصلب نشطاً.		
يقوم بتوصيل أجهزة USB. (يدعم USB 2.0)	USB	2

تركيب محرك القرص الثابت


الاسم	الوظائف
1 PoE	قمر بتزويد الكاميرا بالطاقة.
2 USB 3.0	طوف يقوم بتوصيل جهاز من نوع USB.
3 NETWORK 1	منفذ يُستخدَم لتوصيل كاميرا واستقبال إشارات الفيديو منها.
NETWORK 2	المنفذ الموصى به للتوصيل بالشبكة ووصول العميل.
4 HDMI	منفذ إخراج الفيديو HDMI.
5 DP	منفذ إخراج الفيديو DP.
6 AUDIO OUT	منفذ إخراج الصوت.
7 الاتصال الأرضي	منفذ لتوصيل كابل أرضي منفصل. للتعامل الآمن مع الجهاز، يرجى إضافة سلك أرضي.
8 إعدادات المصنع الافتراضية	يمكنك إعادة ضبط جميع إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ■ ستؤدي عملية إعادة ضبط المصنع إلى مسح جميع البيانات المُسجَّلة على القرص الصلب.
9 الطاقة	طرف لتوصيل الطاقة الكهربائية.
10 مفتاح الطاقة	مفتاح تشغيل/إيقاف الطاقة.

- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لتبديل أو تثبيت قرص صلب إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو بمركز خدمة العملاء لدينا.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- تستند الصور أدناه إلى نموذج BRB-X3210S1E.


1 رُل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.




2 قم بإزالة البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرر الماسك.



3 قم بتركيب قرص صلب في الماسك وثبته بواسطة براغي.



4 قم بتثبيت الماسك المثبت على القرص الثابت بالمنتج باستخدام البراغي.




■ عند توصيل سلك طاقة التيار المتردد أو تشغيل مفتاح الطاقة، قد تحدث وميض ضوئي (توهج) داخل وحدة SMPS. يعد هذا الوميض حالة التشغيل الطبيعية لعنصر الحماية في وحدة SMPS.

■ تم تصميم **CONSOLE** لغرض صيانة الخدمة فقط.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


■ تستند الصور أدناه إلى نموذج BRB-X1610SE.

1 أزل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.




6 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المنتج، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.




5 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الصلب بمُوصل اللوحة الرئيسية.

■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الصلب ورقم الموصل.



2 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الصلب بمُوصل اللوحة الرئيسية.


■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الصلب ورقم الموصل.




! اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

4 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المنتج، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.




3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الصلب في الجزء السفلي من المنتج.



تركيب الحوامل

قم بتركيب الحوامل في الجانبين الأيمن والأيسر من المنتج باستخدام البراغي.



■ قم بتثبيت البراغي لتجنب ارتخائها بسبب الاهتزازات.



مثال (BRB-X3210S1E)

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.




الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة جهاز كمبيوتر و 1 إلى 3 من هذه المنتجات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل / xDSL، فيمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه، وجهاز الكمبيوتر المحلي وهذا المنتج.

توصيل الكابل



توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر

■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.


توصيل المنتج بالموجّه

قم بتهيئة <IP address> (عنوان IP) و <Gateway> (البوابة) في قائمة هذا المنتج أدناه:


Settings (إعدادات) < **Hardware** (الأجهزة) < **Servers** (الخوادم) < **Network** (الشبكة) < **IP & port** (عنوان IP والمنفذ) < **Network settings** (إعدادات الشبكة)

※ يجب أن تتطابق <Default gateway> (البوابة الافتراضية) التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> (البوابة) لهذا المنتج.

※ يجب أن تتطابق أرقام المنتج الثلاث <IP address> (عنوان IP) مع الأرقام الثلاث الأولى من <Defaultgateway> (البوابة الافتراضية) والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.



<مثال على شاشة جهاز VMS>



<مثال على شاشة موجّه الأوامر>

تُعد مصطلحات HDMI، و HDMI High-Definition Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببيع التجزئة الذي اشترؤا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموارد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجانًا.



