

SAMSUNG

iPOLiS mobile

Deutsch

Android ver 2.8

Bei Hanwha's iPOLiS mobile handelt es sich um eine auf dem Androidsystem basierende Spezialanwendung für Smartphones und Tablet PCs, um aus der Ferne Netzwerkprodukte von Hanwha überwachen und steuern zu können.

Die iPOLiS mobile Anwendung kann als Freeware von Google Play heruntergeladen und installiert werden.

- ❖ Für die Suche der iPOLiS mobile Anwendung auf Google Play, bitte "iPOLiS" oder "TECHWIN" eingeben und die Suche durchführen. Groß- und Kleinschreibung muss nicht berücksichtigt werden.
- ❖ Benutzer der vorherigen Softwareversion (V. 1.0) müssen hinzugefügte Geräte bei der neu installierten Software erneut registrieren. Benutzer der Version 1.3 oder höher müssen die Geräte nach der Aktualisierung der Software nicht erneut registrieren. Bei der Aktualisierung wird die Geräteliste von der neuen Software übernommen.
- ❖ Sie können die Anwendung einer früheren Version auf unserer Website herunterladen (<http://security.hanwhatechwin.com/>).
- ❖ Wenn ein Passwortschutz aktiviert ist, kann es bei der Aktualisierung auf anderen Smartphones/Tablet PCs als aus der Samsung Galaxy Serie zu Problemen kommen. In solch einem Fall den Passwortschutz für die Aktualisierung aufheben.

0. Vor der Installation

Um das Video durch die Verbindung Ihres Mobilteils mit der NW-Anlage zu empfangen, muss Ihr Mobilteil folgende Anforderungen erfüllen.

Element	Empfehlungen
Prozessor	1.6GHz OctaCore, 1.9GHz QuadCore oder höher
RAM	2GB oder höher
Freier RAM	100MB oder höher
OS	Android OS 4.4.x, 5.x, 6.x



- Bei diesem Videodienst wird eine große Datenmenge übertragen und wenn Sie dazu Ihren 3G oder 4G (LTE) Datenübertragungsdienst benutzen, können je nach Service-Provider übermäßige Gebühren fällig werden.
- Damit eine zuverlässige Videounterstützung gegeben ist, sollte das Netzwerk mit einer Datenübertragung von 10Mbps arbeiten. Sollten Sie über ein 3 G-Netzwerk oder eine instabile Wi-Fi-Verbindung darauf zugreifen, könnte das Video verzögert übertragen oder auch unterbrochen werden.
- iPOLiS mobile 2.8 unterstützt Android OS 4.0 oder höher; 4.4 wird empfohlen.
- Da WLAN-Verbindungen möglicherweise nicht sicher sind, installieren Sie bitte eine Antivirus-Software auf Ihrem mobilen Gerät. Die Testumgebung des Geräts für die Softwarequalität ist wie folgt:
 - Samsung Galaxy S4 (Android v4.4.2) series
 - Samsung Galaxy S6 (Android v6.0.1) series
 - Samsung Galaxy S7 (Android v6.0.1) series
 - Samsung Galaxy Note4 (Android v5.1.1) series
 - Samsung Galaxy Note5 (Android v5.1.1) series
 - Samsung Galaxy Note 10.1 (Android v4.4.4) series
 - Samsung Galaxy Tab S2 (Android v5.0.2) series
 - Nexus 5X (Android v6.0.1) series

1. Ein Gerät registrieren und suchen

Ein Gerät hinzufügen



1. Wechseln Sie zur Seite Gerät hinzufügen.

- ① Wenn die Seite das erste Mal aufgerufen wird und noch keine Geräte hinzugefügt wurden, erscheint die Meldung **<Add Device>**.
- ② Wenn bereits ein Gerät registriert wurde, tippen Sie zur Registrierung eines anderen Geräts auf **<Device List>** im Menü **"Registrieren"** und berühren Sie Hinzufügen **<+>** auf der rechten Seite der Geräteliste.

2. In dem Bildschirm **<Add Device>** die Schaltfläche **<Autom. Hinzufügen>** berühren, um die Liste der verfügbaren Geräte zu starten. Das gewünschte Gerät berühren.



- Sobald Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, erkennt iPOLiS automatisch das Gerät.
- Sind Sie im 3G- oder LTE-Netzwerk sind, können Sie nicht in Ihrer Geräte-Liste suchen.



- 3.** Geben Sie die Geräte-Infos für eine Verbindung ein.
Falls Ihr Gerät nicht gefunden wird, geben Sie bitte selbst die Geräte-Infos ein.

- Name : Den gewünschten Namen des Geräts eingeben.
 - Wird keine Bezeichnung eingegeben, werden die standardmäßige IP-Adresse oder die DDNS des hinzuzufügenden Geräts eingegeben.
- Model : Wählen Sie einen der aufgelisteten Produkttypen,
 - Der jeweilige Modellname ist nicht erforderlich, da er automatisch nach dem Hinzufügen des Geräts zugewiesen wird.
- Address Type : Geben Sie Ihre IP-Adresse oder Ihre DDNS ein, je nach Internet-Umgebung.
 - Falls sie Ihre IP-Adresse auswählen. geben Sie diese IP-Adresse ein; falls Sie die DDNS-Adresse wählen, geben Sie diese ein.
- HTTP Port : Den Datenübertragungsport für das Gerät eingeben.
- RTSP Port : Die Nummer des für das Gerät konfigurierten RTSP Ports eingeben.
 - Für DVR und HW NVR Geräte die letzte Portnummer des für das entsprechende Gerät konfigurierten Portbereichs eingeben. Wenn zum Beispiel der Portbereich auf 4520 - 4524 eingestellt ist, 4524 eingeben.
- ID : Die von Ihnen festgelegte Geräte-ID eingeben.
- Passwort : Das von Ihnen für das Gerät definierte Passwort eingeben.

The screenshot shows the 'Add Device' screen in the iPOLIS mobile application. At the top, there are buttons for 'Autom. Hinzufügen' and 'TIP'. The form fields are as follows:

- Name:** A text input field with the placeholder 'Den Gerätenamen eingeben.'
- Model:** A dropdown menu showing 'N/W Camera, Encoder' with a right arrow icon.
- SNB-8000:** A text input field.
- Address Type:** A dropdown menu with 'IP' selected.
- IP:** A text input field containing '192.168.0.82'.
- HTTP Port:** A text input field containing '80'.
- RTSP Port:** A text input field with the placeholder 'Die RTSP-Port Nummer eingeben.'
- ID:** A text input field with the placeholder 'Benutzer-ID eingeben.'
- Passwort:** A text input field with the placeholder 'Passwort eingeben'.

At the bottom, there is a note: 'Um optimale Ergebnisse bei der Live Überwachung zu erhalten, wird empfohlen das Video Profil wie in der Hilfe beschrieben zu konfigurieren.' Below this are two buttons: 'Speich.' and 'Abbrechen'.



- Wird Ihr Gerät mit der **<Autom. Hinzufügen>** registriert, werden das Modell /die Art der Adresse / IP, und DDNS / HTTP-Port automatisch eingegeben.
- SW NVR unterstützt nicht die automatische Suchfunktion.
- Einige DVR-Modelle unterstützen DDNS-basierte automatische Suchfunktionen.
- Wenn Sie gerne ein 3G/LTE-Netzwerk nutzen möchten, müssen Sie entweder eine DDNS-ID registrieren oder es als öffentliches Netzwerk einrichten.
- Sie können eine DDNS-ID unter ddns.hanwha-security.com registrieren.

4. Alle erforderlichen Angaben machen und die Schaltfläche **<Speich.>** berühren.

5. Ein Profil auswählen.

- Wenn es sich bei dem hinzuzufügenden Gerät um eine Netzwerkkamera oder einen Encoder handelt, muss der Benutzer ein Video Profil auswählen. Die Eigenschaften eines Profils können mit dem Web Viewer eingesehen und bearbeitet werden, wobei iPOLiS mobile nur das Profil aus den vorhandenen Profilen zur Auswahl bereitstellt, das für das Anzeigergerät optimal ist.

6. Einen Kanal auswählen.

- Beim Hinzufügen eines DVR/NVR muss der Benutzer einen Kanal für die Verbindung auswählen. Eigenschaften eines Kanals lassen sich mit dem Webviewer anzeigen und bearbeiten, hingegen bietet iPOLiS mobile für das angezeigte Gerät nur einen ausgewählten Kanal zum Monitor.

7. Nachdem die Verbindung zum Gerät eingerichtet ist, wird das Gerät zur Geräteliste hinzugefügt.



- Werden die Einstellungen des hinzugefügten Geräts auf dem Webviewer, nachdem er zu Ihrer Anwendung hinzugefügt wurde, bearbeitet, kann iPOLiS mobile die geänderten Einstellungen möglicherweise nicht erkennen. Wechseln Sie in solch einem Fall zu der Seite für die Bearbeitung des entsprechenden Geräts und tippen Sie auf **<Speich.>**, um die Verbindung wieder herzustellen.

❖ Empfohlene Angaben für das Profil

Es wird empfohlen, das Profil wie unten dargestellt einzustellen, um eine optimale Live Video Überwachung mit iPOLiS mobile zu gewährleisten.

Konfiguration

Gerät		Geräteprofil - Einstellungsmenü
Netzwerkamera		Videoprofil
DVR		Live Übertragung
NVR	HW	Live-Streaming
	SW	Live Streaming Video Quelle 2

Empfohlene Live-Profileinstellungen

Codec	Auflösung	Bildfrequenz	Kompression / Übertragungsqualität
MJPEG	320X240 / CIF	5 BpS	Normal (10)
H.264	320X240 / CIF	10 BpS	Normal (10)
H.265	320X240 / CIF	10 BpS	Normal (10)




- Die Netzwerkamera unterstützt eine Full-HD-Auflösung bis zu 1920 x 1080. Nur die unterstützten Speichergeräte sind mit Full-HD-Auflösung kompatibel.
- Wenn die Breite und Höhe des Videos mindestens 2040 Pixel ist, kann keine Überwachung mit MJPEG erfolgen.
- Je nach Netzwerkstabilität kann die Verbindung unter Stottern oder Unterbrechungen leiden.

Ein Gerät suchen

Suchen Sie ein registriertes Gerät in der Geräteliste in der Registerkarte Live/Wiedergeben, indem Sie den Namen des Geräts eingeben.

Die Geräteliste, die den Suchbegriff enthält, wird gefiltert und angezeigt.



2. Bearbeiten, löschen und exportieren Sie eine Geräteliste

Bearbeiten der Geräteinformation

1. Die Registerkarte Einstellung drücken.
2. Zum Menü "**Registrieren**" gehen und **<Device List>** drücken.
3. Wählen Sie ein zu bearbeitendes Gerät aus der Liste aus.
Sie können ebenfalls auf **< >** rechts im Geräteeintrag tippen.
4. Wenn die Änderungen abgeschlossen wurden, auf **<Speich.>** tippen.

Löschen eines Geräts

1. Die Registerkarte Einstellung drücken.
2. Zum Menü "**Registrieren**" gehen und **<Device List>** drücken.
3. Tippen Sie auf die Menu Taste Ihres Geräts.
Die Menü Symbole erscheinen am unteren Bildschirmrand.
4. Tippen Sie auf die Löschen **< >** Schaltfläche.
5. Ein zu löschendes Gerät aus der Liste auswählen.
6. Anschließend auf **<OK>** tippen.
Das ausgewählte Gerät wird aus der Liste gelöscht.

Ein Gerät exportieren

1. Die Registerkarte Einstellung drücken.
2. Berühren Sie im Menü "**Registrieren**" berühren Sie die **<Device List>**.
3. Berühren Sie den Export **< >** rechts von der Geräteliste.
4. Ein Passwort festlegen.



- Zum Festlegen eines Kennworts beziehen Sie sich bitte auf "**Kennwort einrichten**" (Seite 28).

5. Wählen Sie die Art der E-Mail aus, die genutzt werden soll, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.



- Diese Funktion unterstützt Android OS 4.0 oder höher. Android OS 4.4 oder höher wird empfohlen.
- Die Exportdatei enthält Gerätezugangsdaten.
Bitte beachten Sie bei der Nutzung der Datei die Sicherheit.

Eine Geräteliste importieren

1. Laden Sie den Anhang vom Posteingang herunter.
2. Wählen Sie die Datei im Ordner aus, in dem die heruntergeladene Datei gespeichert wurde, oder führen Sie die Teilen-Funktion aus. Wählen Sie eine App, die mithilfe von iPOLiS Mobil ausgeführt werden soll. Wenn es keine interoperable App gibt, wird iPOLiS automatisch ausgeführt.



- Nutzen Sie bei einem Gerät, bei dem die Zip-Datei-Extraktion bei Auswahl einer Datei automatisch aktiviert wurde, die Teilen-Funktion.

3. Wählen Sie iPOLiS Mobile und geben Sie das Kennwort ein, das Sie bei Exportieren der Datei eingerichtet haben.
4. Berühren Sie <OK>.
5. Wählen Sie die Art des Exportierens aus.
 - Append : Die Information der derzeit registrierten Geräte wird gespeichert und die Liste der importierten Geräte wird hinzugefügt.
 - Overwrite : Die Informationen der bereits registrierten Geräte werden gelöscht.

6. Berühren Sie <OK>.
Die Geräteliste wird importiert.



- Diese Funktion unterstützt Android OS 4.0 oder höher. Android OS 4.4 oder höher wird empfohlen.

3. Einen Favoriten bearbeiten

Einen Kanal Ihrer Favoritenansicht hinzufügen

Methode 1) Wenn ein Live-Video überwacht wird

Während einer Live-Video-Wiedergabe, kann der bevorzugte Kanal eines Benutzers zur Favoritenansicht hinzugefügt werden.

1. Wählen Sie Ihr Video, gehen Sie dann zur oberen rechten Ecke und berühren Sie die Schaltfläche <  >.
2. Wenn das Hinzufügen-Popup in der Favoritenansicht erscheint, einen Hinweis eingeben und speichern. Die Eingabe eines Hinweises ist optional und kann ohne Inhalt gespeichert werden.




- Es lassen sich bis zu 100 Artikel in der Favoritenansicht registrieren. Wird die Grenze überschritten, werden einige Artikel selektiv gelöscht.

3. Wenn Sie die Favoritenansicht prüfen wollen, gehen Sie zur Registerkarte "Live" und berühren Sie die Schaltfläche <  >. Die Favoritenansicht wird angezeigt.


Methode 2) Wenn ein neues Layout konfiguriert wird

Ein Benutzer kann für sich ein Gerät registrieren und sein Layout konfigurieren.

1. Schaltfläche <  > oben rechts in der Ecke der Geräteliste berühren und zur Favoritenansicht gehen.
2. Schaltfläche <  > berühren.



3. Wählen Sie ein Gerät, um es zwischen Kamera/Encoder und NVR/DVR zu registrieren.
4. Einen Modus für die Bildschirmaufteilung zwischen den Modi 4- Split und 9-Split wählen.
5. Schaltfläche <  > berühren.
6. Wählen Sie von der Geräteliste ein zu registrierendes Gerät.
7. Geben Sie einen Namen für den gewählten Favoriten-Bildschirm ein und berühren Sie <Speich.>.



The screenshot shows the 'iPOLIS mobile' app interface. It has three main steps:

- 1. Ein Gerät zum Registrieren wählen.** (Choose a device for registration.) with radio buttons for 'Camera/Encoder' and 'NVR/DVR'.
- 2. Einen Teil-Bildschirm-Modus wählen.** (Choose a sub-screen mode.) with a 4x4 grid icon and a trash icon. Below this is a 2x2 grid of buttons: a blue '+' button and three 'WiSENET' buttons.
- 3. Einen Bildschirmnamen eingeben.** (Enter a screen name.) with a text input field containing the placeholder 'Einen Bildschirmnamen eingeben.' and a 'Speich.' (Save) button at the bottom.



- Wenn Sie den registrierten Kanal-Speicherort ändern wollen, ändern Sie den Speicherort einer Kanalkachel, indem Sie sie ziehen und ablegen.
- Wenn Sie den registrierten Kanal löschen wollen, dann bringen Sie ihn nach <  > indem Sie ihn ziehen und ablegen.
- Ein Kamera kann mehrere Geräte verbinden und ein Layout gestalten. Für NVR/DVR können Sie ein Layout nur dann gestalten, wenn im Gerät Kanäle verwendet werden.

Zum Modifizieren der Favoritenansicht

1. Bearbeiten <  > auf dem Favoritenansicht -Bildschirm berühren.
Geht zum Bildschirm 'Liste Bearbeiten'.
2. Kann einen Kanal hinzufügen oder löschen. Kann einen Bildschirmnamen ändern. Kann den Speicherplatz einer Kachel ändern.




- Zur Favoriten-Einstellung in einem Live-Video ist es möglich, den einzigen Favoritenamen zu ändern.

Zum Löschen der Favoritenansicht

1. Die Menü-Schaltfläche auf dem Gerät berühren.
Die Menü-Schaltfläche erscheint unten auf Ihrem Bildschirm
2. Löschen <  > berühren.
3. Wählen Sie einen Favoriten, um ihn aus der Liste zu löschen.
4. **<Speich.>** berühren.
Ein ausgewählter Favoritenartikel wird von der Liste gelöscht.

4. Live-Überwachung



Verbindung zu einem Gerät herstellen

1. Starten Sie iPOLiS mobile und tippen Sie auf das Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
2. Bei der Auswahl einer Netzwerkkamera oder eines Encoders wird ein Videobildschirm im 1-Kanal-Modus angezeigt.
3. Bei der Auswahl eines DVR/NVR wird ein 4-fach unterteilter Bildschirm angezeigt.



- 4/9 Kanal-Modi lassen sich für NVR wählen.
- Da die Verbindung entsprechend der Netzwerkumgebung instabil sein kann, verwenden Sie bitte ein für den Mehrfachkanal-Modus empfohlenes Profil.
- Wenn Sie keine DDNS-ID für das mit dem Router verbundene Gerät registrieren, können Sie das Gerät nicht in einem 3G/LTE-Netzwerk nutzen.

Wechseln des Kanals

1. Wird der Bildschirm berührt, erscheinen auf dem oberen Bildschirm Bedienungsschaltflächen.
2. Tippen Sie auf das Kanal wechseln Symbol <  >. Die Kameraliste wird angezeigt.

3. Wählen Sie den auf dem Bildschirm darzustellenden Kanal aus.



- Bei dem 4-Kanal-Modus werden 4 Kanäle als ein Kanal gruppiert. In Folge werden CH5 ~ CH8 angezeigt, wenn Kanal 7 ausgewählt wird.
- Bei dem 9-Kanal-Modus werden 9 Kanäle als ein Kanal gruppiert. In Folge werden CH10 ~ CH18 angezeigt, wenn Kanal 11 ausgewählt wird.
- Bei der Auswahl des Kanal-4-Modus, gelangen Sie in eine Gruppe mit 4 Kanälen.
- Bei der Auswahl des Kanal-9-Modus, gelangen Sie in eine Gruppe mit 9 Kanälen.
- Der 9-Kanal-Modus wird nur von NVR bereitgestellt.



Wenn Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm während des Mehrfachkanal-Modus von rechts nach links gleiten, kommen Sie zum nächsten Teil-Bildschirm.


In die 1-Kanal-Ansicht umschalten




Berühren oder zweimal einen der Bildschirme antippen, die auf dem Mehrfachkanal-Modus angezeigt werden, um in den 1-Kanal-Modus zu wechseln.



- Wenn Sie in den Teilen-Modus wechseln wollen, klicken Sie unten im Bildschirm auf das Kanal-Symbol.




<4-Kanal-Modus>



<9-Kanal-Modus>


Um das als Favorit markierte Video zu sehen

1. Wählen Sie die Live-<  > Registerkarte.
2. Wenn Sie in Ihrer Favoritenliste ein gewünschtes Element anklicken, wird das Live-Video der ausgewählten Liste wiedergegeben.
3. Klicken Sie in der Liste auf die gewünschte Miniaturansicht, um ein vergrößertes Bild zu sehen.



5. Steuern von Live Video

iPOLiS mobile unterstützt die Videosteuerung nur im 1-Kanal-Modus.



Prüfen der Geräteinformationen

Sie können die Konfigurationsdaten eines registrierten Geräts prüfen.

1. Drücken Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol Informationen prüfen <  >.
2. Es erscheint ein Popup-Fenster mit den wichtigsten Informationen des angeschlossenen Geräts.



- Um die Geräteeinstellungen zu ändern, müssen die Änderungen manuell für jeden Einstellungspunkt vorgenommen werden.

Profil wählen

Es lässt sich ein Kameraprofil wählen.

1. Das Profilsymbol <  > oben rechts im Bildschirm berühren.
2. Wird aus der Liste ein Profil gewählt, wird ein Video angezeigt, dass dieses Profil verwendet.



- Die Funktion der Profilwahl unterstützt nur Netzwerkkameras und einige DVR/NVR.

Wenn Sie den Kanal verlegen möchten

können Sie den Kanal des registrierten Geräts verschieben.

1. Berühren Sie das <  >-Symbol zum Verschieben des Kanals rechts oben auf dem Bildschirm.
2. Sobald Sie nach Aufforderung den Kanal ausgewählt haben, zu dem Sie verschoben werden möchten, können Sie zum Kanal wechseln.



▪ Diese Funktion ist für das DVR/NVR-Modell verfügbar.

Überprüfen des Videoempfangsstatus

Sie können den Videoempfangsstatus mittels dem Symbol <  > überprüfen, das unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Speichern einer Bildschirmaufnahme

Das momentan angezeigte Bild kann festgehalten und im Speicher des Geräts als Bilddatei abgespeichert werden.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Menü aufzurufen und anschließend auf das <  > Symbol.
2. Der festgehaltene Bildschirm wird als Bilddatei im Bilder Ordner des Geräts gespeichert.

Umdrehen des angezeigten Videobilds

Das Videobild kann um 180° gedreht werden.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Menü aufzurufen und anschließend auf das <  > Symbol.
2. Erneut antippen, um zur normalen Bildschirmausrichtung zurückzukehren.

Steuern des Zooms

Das optische Zoom einer Netzwerkkamera kann ferngesteuert werden.

1. Tippen Sie den Bildschirm an, um die Schaltflächen am unteren Rand anzuzeigen.
2. Bei Kameras mit Zoom-Funktion wird durch Antippen von <  > das Bild herangezoomt und durch Antippen von <  > weggezoomt.



- Der Zoombereich und Faktor ist von Kamera zu Kamera verschieden.
- Das Modell, das die PTZ-Funktion bei Boxkamera-Produkten bereitstellt, zeigt die Schaltflächen Heranzoomen/Herauszoomen. Diese Schaltflächen funktionieren allerdings nicht und die Funktionen für digitales Heranzoomen/Herauszoomen ebenfalls nicht.



Das Heranzoomen kann ebenfalls durch das Auseinanderziehen von zwei Fingern auf dem Bildschirm erfolgen. Um das Bild wegzuzoomen zwei Finger auf dem Bildschirm zusammenführen.

Steuern des Digitalzoom

Diese Funktion ist für Kameras gedacht, die kein optisches Zoomen unterstützen.


1. Tippen Sie den Bildschirm an, um Schaltflächen am unteren Rand anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf <  >, um das Bild digital heranzuzoomen und auf <  >, um es wegzuzoomen.



- Der aktuelle Zoomfaktor wird neben dem Digitalzoom Kasten angezeigt. Der maximale Zoomfaktor beträgt x16.



Das Heranzoomen kann ebenfalls durch das Auseinanderziehen von zwei Fingern auf dem Bildschirm erfolgen. Um das Bild wegzuzoomen zwei Finger auf dem Bildschirm zusammenführen.



Tippen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn in die gewünschte Richtung, um Teile des Bilds, die durch das Heranzoomen nicht mehr sichtbar sind, auf dem Bildschirm anzuzeigen.


Schwenken und Neigen der Kamera

Wird nur von PTZ-Kameras unterstützt.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Schwenken/Neigen Schaltflächen anzuzeigen.
2. Durch einmaliges Antippen einer Richtungstaste wird die Kamera um einen Schritt in die entsprechende Richtung geschwenkt/geneigt.
3. Eine der Richtungsschaltflächen antippen und getippt halten, um die Kamera in der gewünschten Richtung zu schwenken oder zu neigen.



- Der Schwenk- und Neigungswinkel ist von Kamera zu Kamera verschieden.
- Bei einem Modell, das bei Boxkamera-Produkten die externe PTZ-Funktion unterstützt, funktioniert die Schwenken-/Neigen-Schaltfläche, wenn das externe Schwenken-/Neigen-Laufwerk verbunden ist.



Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben/ unten/links/rechts, um die Kamera zu schwenken/neigen. Beachten Sie bitte, dass iPOLiS mobile das Ziehen des Fingers in diagonaler Richtung nicht erkennt und die Bewegung entweder als senkrechte oder waagerechte Bewegung interpretiert.



- Das Ausführen des Schwenken und Neigen Befehls erfordert Zeit, da der Befehl an die Kamera gesendet und von dieser ausgeführt werden muss. Die Menge der Videodaten steigt bei Bewegung der Kamera an, was zu einer verzögerten Bildwiedergabe führen kann. In 3G Netzwerken kann es mehrere Sekunden dauern, bis die Videodaten empfangen werden.
- In instabilen Netzwerkumgebungen kann es bei der Verwendung der Schwenken und Neigen Befehle hilfreich sein, eine geringere Videoqualität einzustellen, um diese Verzögerungen zu reduzieren.

Fokus einstellen.

Wird nur von PTZ-Kameras unterstützt.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Fokus Schaltflächen anzuzeigen.
2. Benutzen Sie die Nah Fokus <  > und Fern Fokus <  > Symbole, um den Fokusbereich einzustellen.



- Diese Funktion ist für DVR/NVR-Modelle vorgesehen.

Live Audio übertragen

Sie hören einen Ton, wenn die Netzwerkkamera Audiodateien unterstützt. Sie können auch eine Audiodatei von einem Speichergerät in einem Einzelkanal-Modus hören.



- Im Falle von DVR ist Audio bei Einstellungen von unter 200 kbps nicht verfügbar.

Voreinstellungen ausführen

Die Voreinstellung, die in der Netzwerkkamera oder dem NVR gespeichert wurde, kann ausgeführt werden.

1. Klicken Sie zum Hochzuladen der gespeicherten Voreinstellungsliste auf die Voreinstellungsschaltfläche.
2. Wählen Sie die gewünschte Liste. Die Voreinstellung, die in der Kamera oder dem NVR gespeichert wurde, kann ausgeführt werden.




- Die Voreinstellungsfunktion wird nur bei den Kameramodellen bereitgestellt, die die externen PTZ-Funktionen und das neue CGI(SUNAPI) unterstützen.
- Die Voreinstellungsfunktion wird nur in den NVR-Modellen bereitgestellt, die das neue CGI (SUNAPI) unterstützen.

Alarmausgang steuern

Ein in der Netzwerkkamera gespeicherter Alarmausgang kann ausgeführt werden.

1. Klicken Sie auf die Alarmausgang-Taste, um die Alarmausgang-Liste zu laden.
2. Der aktuelle Status jeder einzelnen Liste kann über die Alarmausgang-Listen angezeigt werden.
 - Blau: Alarmausgang Ein
 - Weiß: Alarmausgang AUS
3. Wählen Sie die gewünschte Liste aus. Ein in der Kamera gespeicherter Alarmausgang kann gesteuert werden (Ein/Aus).



- Die Alarmausgang-Funktion wird nur für Kameramodelle bereitgestellt, die das neue CGI(SUNAPI) unterstützen.

6. Suche / Wiedergabe von gespeicherten Videos

Wenn Sie basierend auf Datum/Zeit abspielen möchten

Berühren Sie die Platzieren-Registerkarte <  > im unteren Bereich des Bildschirms und dann können Sie sich die Liste der abspielbaren Geräte ansehen.

1. Wählen Sie das Gerät aus, das abgespielt werden soll und berühren Sie es.
2. Wählen Sie den Kanal zum Abspielen aus.
3. Das Datum, an dem die abspielbaren Daten im Kanal des ausgewählten Geräts gespeichert werden, wird auf dem Kalender angezeigt. Tippen Sie auf die < ◀, ▶ > Schaltflächen an beiden Enden der Jahr/Monat Anzeige, um zum vorherigen/nächsten Monat zu wechseln.
4. Wenn Sie das Datum beim Abspielen berühren, erscheint eine kreisförmige Zeitlinie (24 Stunden). Zeitzonen, in denen es abspielbare Daten gibt, werden nach Farben geordnet.



- Wenn mehrere sich überschneidende Daten für denselben Zeitbereich vorhanden sind, wird die Überschneidungen Liste angezeigt.
- Bei einer Netzwerkkamera wird der oben genannte 2,3-Kanal-Auswahlprozess ausgelassen.
- Bei einer Netzwerkkamera bietet nur ein Gerätetyp, der die neue CGI (SUNAPI) bietet, eine Abspielfunktion.


Wiedergabe gefundener Videos

Stellen Sie nach der Datum/Uhrzeit Suche die Anfangszeit für die Wiedergabe des ausgewählten Videos ein.

1. Prüfen Sie die Zeitlinie und ziehen Sie [●] zur gewünschten Zeitzone.
Legen Sie den Startzeitpunkt fest oder geben Sie die Zeit einfach manuell ein.
2. Um die Video-Wiedergabe zu beginnen, drücken Sie die Schaltfläche <Wiedergabe> und die Wiedergabe wird etwa 60 Minuten ab der Startzeit abgespielt.



- Wenn das wiedergegebene Video über Abschnitte ohne Videobilder verfügt, wird dieser Abschnitt übersprungen und die Wiedergabe an der nächsten Position fortgesetzt. Die angezeigte Wiedergabezeit kann je nach Netzwerkleistung und Wiedergabegerät von der momentanen Aufnahmezeit abweichen.
- Um ein einwandfreies Abspielen sicherzustellen, wird Audio nicht unterstützt.




Wiedergabe von ereignisbezogenen Videos

Nach einer Suche basierend auf Datum/Zeit, richten Sie das Start-/Enddatum ein, um das Video zu überprüfen.

1. Die Schaltfläche <**Ereignis**> drücken, das gewünschte Ereignis auswählen und mit <**Speich.**> bestätigen.

2. Prüfen Sie die Zeitlinie und ziehen Sie [●] zur gewünschten Zeitzone. Legen Sie den Start-/Endzeitpunkt fest oder geben Sie die Zeit einfach manuell ein.

- Die Start- und Endzeit sollte weniger als 60 Minuten betragen.




3. Die Schaltfläche <**Search**> drücken, um eine Aufstellung der Ereignisse, die im bezeichneten Zeitraum stattgefunden, anzuzeigen.

4. Gewünschte Liste auswählen und Video abspielen.




- Endet das Video früher als in 60 Minuten ab der Startzeit, wird zum nächsten vorhandenen Video gesprungen und die Wiedergabe fortgesetzt.
Die angezeigte Wiedergabezeit kann aufgrund des Netzwerks oder der Decoding-Leistung des Wiedergabegeräts von der tatsächlichen Aufnahmezeit leicht abweichen.
- Um ein einwandfreies Abspielen sicherzustellen, wird Audio nicht unterstützt.



Steuerung der Wiedergabe

Es sind die wichtigsten Wiedergabefunktionen verfügbar.



1. Tippen Sie den Bildschirm an, um Schaltflächen am unteren Rand anzuzeigen.
2. Zum Anhalten der Wiedergabe die Schaltfläche < || > berühren. Die Wiedergabe hält an und die Schaltfläche wechselt zu < ▶ >.
3. Um mit der Wiedergabe fortzufahren, auf die < ▶ > Taste tippen.
4. Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, auf die < ►► > Taste tippen. Es wird die Anzeige der Wiedergabegeschwindigkeit eingeblendet.
5. Das Video wird mit der gewählten Geschwindigkeit wiedergegeben.
6. Tippen Sie auf das < ↺ > Symbol, um das Videobild um 180° zu drehen.

Verwenden der Zeitleiste

Sie können zu einem bestimmten Punkt springen, indem Sie den Zeitpunkt auf der Zeitleiste auswählen.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die 60 Minuten Zeitleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Zeitauswahlpunkt  auf der Zeitleiste und ziehen Sie ihn an den gewünschten Zeitpunkt, um zu diesem Punkt zu springen.
3. Durch Antippen der Zeitleiste wird die Videowiedergabe automatisch unterbrochen.
Bewegen Sie den Zeitauswahlpunkt und tippen Sie auf die   Taste um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können an einem beliebigen Zeitpunkt des Videos ein Lesezeichen als Startpunkt für die Wiedergabe setzen.

1. Tippen Sie während der Videowiedergabe an der gewünschten Stelle auf die  Taste, um ein Lesezeichen zu erstellen.
 2. Das Lesezeichen hinzufügen Popup-Fenster erscheint. Geben Sie eine Benennung des Lesezeichens ein und speichern Sie es. Das Lesezeichen wird gespeichert, selbst wenn Sie keine Notiz hinzufügen.
-  ■ Es können bis zu 100 Lesezeichen gesetzt werden, die wahlweise gelöscht werden können, wenn diese Anzahl erreicht ist.
3. Um ein Video von einem Lesezeichen an wiederzugeben, müssen Sie zum  > Tab am, oberen Rand des Hauptfensters wechseln.
 4. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen aus der Liste aus.
-  ■ Die Steuerung für Videos mit Lesezeichen ist die gleiche, wie bei der Wiedergabe von gesuchten Videos.
- Sobald ein Merkzeichen abgespielt wird, können Sie die Merkzeichen-Funktion erneut nutzen.

❖ Größe der Netzwerk Datenübertragung für gespeicherte Videos

Codec	Auflösung	Bildfrequenz	Kompression	Bandbreite
H.264	640 x 480	10 BpS	10	0.69 Mbit/s
H.264	640 x 480	20 BpS	10	1.30 Mbit/s
H.264	800 x 600	10 BpS	10	1.10 Mbit/s
H.264	800 x 600	20 BpS	10	1.90 Mbit/s



- Die oben genannte Netzwerk Datenübertragung ist auf der Basis des SNB-7000 kalkuliert.
- Die Netzwerkkamera unterstützt eine Full-HD-Auflösung bis zu 1920 x 1080. Nur die unterstützten Speichergeräte sind mit Full-HD-Auflösung kompatibel.
- Für eine störungs- und fehlerfreie Wiedergabe der gespeicherten Aufnahmen ist bei Netzwerken mit Interferenzen eine höhere Download-**Bandbreite** als die angegebene minimale Bandbreite erforderlich.

7. iPOLiS mobile Einstellungen

Ein Gerät hinzufügen

- Siehe Seiten 3 ~ 6.

Das Passwort einrichten/Einrichten abbrechen/ändern

1. Am Hauptbildschirm den Tab <  > drücken. Wählen Sie <Passwort einr.>.

2. Geben Sie ein neues Passwort ein.
Im <Passwort einr.> Kontrollkästchen wird ein Häkchen <  > angezeigt.
Anschließend werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben.




- Stellen Sie ein Passwort ein, das folgende Kriterien erfüllt.
 - 8~9 Zeichen lang : Eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
 - 10~32 Zeichen lang : Eine Zeichenkombination aus mindestens zwei der folgenden Gruppen: Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
 - Verwenden Sie nicht 4 oder mehr aufeinanderfolgende oder sich wiederholende Zeichen oder Tastensequenzen (Beispiele : abcde123456, aaaaa11111, qwerty!@#\$)
 - Erlaubte Sonderzeichen : -/:()&@,?!"[]{}#%^*+=_~|<>\$£¥

3. Um die Passwordeingabe abzubrechen, erneut auf <Passwort einr.> tippen.
4. Wenn das aktuell registrierte Passwort eingegeben wird, wird die Passwordeinstellung abgebrochen.
5. Um das Passwort zu ändern, auf <Passwort ändern> tippen und ein neues Passwort eingeben.



- Wenn Sie das Passwort vergessen haben, die Anwendung deinstallieren, erneut herunterladen und noch einmal installieren.



Einstellen der Startseite

1. Wählen Sie im Einstellungen Fenster im **“Intro Tab”** Menü die Startseite aus, die angezeigt wird, nachdem iPOLiS mobile gestartet wurde.
2. Bei der Auswahl von **<Live>** wird die Live Geräte Liste angezeigt, bei der Auswahl von **<Playback>** wird zu Beginn die Gerätesuche Seite angezeigt.

Wenn Sie NVR Frame Mode einrichten möchten

1. können Sie für 4/9 Kanal des neuen CGI (SUNAPI) NVR-Geräts ,Key Frame Only‘ einrichten.
 2. Wenn ,Key Frame Only‘ ausgewählt wird, sieht man nur den Hauptrahmen des Videos.
 3. Wenn ,Key Frame Only‘ nicht ausgewählt wird, sieht man den gesamten Rahmen des Geräts.
-  ■ Je nach Nutzerumgebung (Gerät, Netzwerk etc.) kann die Anzahl der Bilder geändert werden.

Aufrufen der Hilfe

In der Registerkarte Setup <**Hilfe**> drücken.



- iPOLiS mobile bietet in 13 verschiedenen Sprachen Hilfe an.

Prüfen der Softwareversion

1. Tippen Sie auf der Einstellungen Seite auf <**Über iPOLiS mobile**>.
2. Sie können die aktuelle Softwareversion ablesen.



- Diese Anwendung verwendet FFmpeg unter LGPL v2.1.

8. Von iPOLiS mobile v2.8unterstützte Modelle

Device Model			Firmware version
N/W Camera	Box/Dome	SNB-9000	v1.00 or Higher
		SNB-5000/A, SND-5080/F, SNV-5080/R, SNV-5010, SNO-5080R	v2.10 or Higher
		SNB-7000, SND-7080/F, SNV-7080/R, SNO-7080R	v1.20 or Higher
		SND-1001, SND-1080, SND-1011, SNO-1080R, SNV-1080/R	v1.00 or Higher
		SNB-3002, SND-3082, SNV-3082/F	v1.00 or Higher
		SNB-5001, SND-5061, SND-5011, SND-5010	v1.00 or Higher
		SNB-7001, SND-7061, SND-7011	v1.00 or Higher
		SNB-7002, SND-7082/F, SNV-7082, SNO-7082R	v1.00 or Higher
		SNZ-5200	v1.05 or Higher
		SNV-3120	v1.24 or Higher
		SNZ-6320	v1.00 or Higher
		SNV-7082V, SND-7082V, SND-7082FV, SNO-7082RV	v1.00 or Higher
		SNB-6004, SNB-6003, SND-6084, SND-6083, SNB-5004, SNB-5003, SNO-5084/5083, SNV-5084, SNO-5084R, SND-5084R, SNV-5084R, SNV-6012M, SNV-6084, SNO-6011R, SND-6011R	v1.00 or Higher
		SNV-6085R, SNV-L6083R	v1.00 or Higher
		SNO-6084R, SND-6084R, SNV-6084R	v1.00 or Higher
		SNB-6005, SNB-6004F, SNB-6011, SNB-6010A, SNO-6095RH	v1.00 or Higher
		SNF-7010, SNF-7010V, SNF-8010/AVM	v1.00 or Higher
		SND-7084/R, SNO-7084R, SNV-6013, SND-6013, SNV-7084/R, SNB-6010(ATM), SNB-7004	v1.00 or Higher
		SND-L6012, SND-L6013, SND-L6013R, SND-L6083R	v1.00 or Higher
		VPM-4020DR, SND-L6014R, SND-K2013R, VPM-4040DR, SND-K2083R	v1.00 or Higher
		SNO-L6013R, VPM-4020DR, SNO-L6014R, SNO-K2013R, SND-L6014R/V/SK, SNO-L6014R/V/SK, SND-L6014R/V/S1, SNO-L6014R/V/S1	v1.00 or Higher
		SNO-L6083R, VPM-4040R, SNO-K2083R	v1.00 or Higher
		SNB-8000, SNV-8080, SNV-8081R, SNO-8081R	v1.00 or Higher
		SNB-S202, SNB-S201, SND-S202, SND-S201, SNO-S202R, SND-S202R, SNB-S102, SNB-S101, SND-S102, SND-S101	v1.00 or Higher
	SNO-L5083R, SNV-L5083R, SND-L5083R, SND-L5013	v1.00 or Higher	
	PTZ	SNP-3120/V/H	v1.27 or Higher
		SNP-5200/H	v2.00 or Higher
		SNP-5300/H	v1.00 or Higher
		SNP-3371/H/TH	v1.01 or Higher
		SNP-3302/H	v1.01 or Higher
		VPM-4600RH, SNP-0232RH-00	v1.01 or Higher
		SNP-6200/H, SNP-6200RH, SNP-6201/H, SNP-6320/H/RH, SNP-5430/H, SNP-6230RH	v1.00 or Higher
		SNP-6321/H, SNP-5321/H	v1.00 or Higher
		SPE-100, SPE-400, SPE-1600R, SPE-101	v1.04 or Higher
Encoder		SRD-1694/1685	v1.00 or Higher
DVR	Live & Playback	SRD-494/984	v1.00 or Higher
		SRD-1670/1650/1630/1610(D/DC), SRD-870/850/830(D/DC), SRD-470(D)	v1.12 or Higher
		SRD-1652D/852D, 1650DU	v1.12 or Higher
		SRD-1671/1651/871/851/471	v1.12 or Higher
		SDR-5100, SDR-4100/4101	v1.02 or Higher
		SDR-3100	v1.09 or Higher
		SDR-5200/4200, SRD-1654D/854D, SRD-473D	v1.00 or Higher
		SRD-1673(D)/873D, 1653D	v1.01 or Higher
		SRD-476D/876D/1676D	v1.00 or Higher
		SRD-456/856/1656	v1.00 or Higher
		SDR-3102/4102/5102	v1.00 or Higher
		SRD-842/1642	v1.00 or Higher
		SRD-1680D/880D	v1.00 or Higher
		SRD-445	v1.00 or Higher
		SRD-482	v1.00 or Higher
		SRD-443	v1.00 or Higher
	Live only	SRD-440	v1.05 or Higher
		SRD-442	v1.02 or Higher
		SRD-1640/840	v1.03 or Higher
		SRD-1641/841	v1.03 or Higher
		SDE-5001/5002/4001/4004(V)	v1.02 or Higher
		SDE-3001/3003	v1.06 or Higher
		SDE-4001/4002/5001/5002	v1.00 or Higher
		SRN-470D, SRN-1670D, SRN-1671, SRN-1000	v1.05 or Higher
NVR	H/W	SRN-4000, SRN-472S	v1.00 or Higher
		SRN-1673S, SRN-873S, SRN-473S	v1.00 or Higher
	S/W	NET-i ware	v1.39 or Higher

9. OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

- **LGPL 2.1** : FFmpeg
- **BSD 2.0** : ed-pad
- **MIT License V2** : dlc.sh-GUI, SAS-iPad-App, TweetNow

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

Preamble

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever

changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the library's name and an idea of what it does.

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it

BSD 2.0

- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.