

WISENET

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Спецификации устройства

XRN-410S/810S
QRN-410/810
QRN-410S/810S/1610S



Сетевой Видеорегистратор

Спецификации устройства

Авторское право

©2019 Hanwha Techwin Co., Все права защищены.

Товарный знак

Каждый из торговых знаков далее в документе является зарегистрированным. Название данного продукта и другие торговые знаки, упоминаемые в данном руководстве, являются зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний.

Ограничения

Данный документ защищен авторским правом. Данный документ ни при каких обстоятельствах не разрешается воспроизводить, распространять или изменять, полностью или частично, без документально подтвержденного разрешения.

Отказ от ответственности

Компания Hanwha Techwin тщательно проверяет достоверность и правильность содержимого данного документа, однако не несет официальной ответственности за представленную информацию. Пользователь несет полную личную ответственность за использование этого документа и за последующие результаты. Компания Hanwha Techwin оставляет за собой право изменять содержание документа без предварительного уведомления.

- ❖ Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
Последнюю версию можно загрузить с веб-сайта Hanwha Techwin. (www.hanwha-security.com)

- ❖ Первоначальный идентификатор администратора - "admin", а пароль следует задать при первом входе в систему.
Для того чтобы надежно защитить личную информацию и предотвратить ущерб от ее кражи, меняйте пароль каждые три месяца.
Имейте в виду, что ответственность за безопасность и какие-либо проблемы, вызванные ненадлежащим обращением с паролем, несет пользователь.

СОДЕРЖИМОЕ

ОБЗОР 3	3	Важные Инструкции по Технике Безопасности	СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 14	14	Спецификация Изделия
	3	Перед Началом Работы			
	5	Содержимое			
	6	Функции			
УСТАНОВКА 10	7	Названия и функции компонентов (вид спереди)	ВИД УСТРОЙСТВА 20	20	Вид Устройства
	8	Названия и функции компонентов (вид сзади)			
	10	Проверка условий для установки			
	10	Установка стойки			
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ 12	10	Дополнительный жесткий диск			
	12	Подключение к внешнему устройству			
	12	Подключение устройств USB			
	12	Подсоединение к входным/выходным портам для сигнала тревоги			
	13	Подключение сети			

Названия компонентов		Функции
1	ALARM	- ALARM IN : Входные порты сигналов тревоги. (1~4 CH) - ALARM OUT : Выходные порты сигналов. XRN-410S/QRN-410/QRN-1610S : 1~2 CH XRN-810S/QRN-810 : 1~3 CH
2	AUDIO OUT	Выходной порт аудиосигнала (гнездо RCA).
3	Соединение с землей	Клемма для подключения отдельного заземляющего провода. ■ Для обеспечения безопасного пользования устройством добавьте заземляющий провод.
4	VIEWER	Порт, рекомендуемый для соединения с локальной сетью, web viewer.
5	VGA OUT	Выходной порт видеосигнала VGA.
6	HDMI	Порт для подключения HDMI.
7	USB	Используется для подключения устройств USB. (Поддерживается USB 3.0)
8	PoE (CAMERA)	Порт источника питания для подключения к камере.
9	Питание	Блок соединителей для подключения питания.
10	Выключатель питания	Выключатель питания.

